SL-01
Aura Akıllı Ampul
Kullanma Kılavuzu

Made in China

Ürünü kullanmadan önce
lütfen bu kılavuzu dikkatle inceleyin.

Bix Akıllı Ampul Kullanım Kılavuzu

Öncelikle "Smart Life" ya da "TuyaSmart" uygulamasını mobil cihazınıza indirin.

Uygulamaları yukarıdaki QR kodları taratarak ya da App Store/Google Play üzerinden "Smart Life" ya da "TuyaSmart" olarak aratarak indirebilirsiniz.

Smart Life uygulamasını açın ve "Kaydol" bu tonuna tıklayın.



Gizlilik Politikasını "Kabul"



Kaydolmak için e-posta adresinizi



Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra "Oturum aç" bu tonuna tıklayın.



Uygulamaya giriş yapmak için lütfen e-posta adresiniz ile parolanızı girin.



Uygulamaya başarılı bir şekilde giriş yaptıktan sonra cihaz ekle butonuna tıklayın.



"Manuel Olarak Ekle" bu tonuna tıklayın.



bölümünü seçin. "Aydınlatma"



Sizden ampulün seri bir şekilde yanıp söndüğünü onaylamanız istenecek.





Ampulü seri yanıp söner duruma getirmek için; (EZ mode)
1. Ampulü güç kaynağına bağlayın.
2. Açma kapama tuşuna "aç-kapat-aç-kapat-aç" şeklinde basın.(Basış aralıklarını çok kısa tutmayın. Her basış ardından ampulün tepki vermesini bekleyin.)
3. Bu işlemden sonra akıllı ampul seri bir şekilde yanıp sönecektir.

Ampulü yavaş bir şekilde yanıp söner duruma getirmek için; (AP mode)
1.Ampulü açın. Ampulü kapatın ve 10 saniye sonra tekrar açın.
2. Art arda "aç-kapat-aç-kapat-aç" şeklinde cihazı açıp kapatın.
3. Ampul seri bir şekilde yanıp sönerken sonraki adıma geçin.
4. Tekrardan art arda "aç-kapat-aç-kapat-aç" işlemini uygulayın. Bu işlemden sonra ampul yavaş bir şekilde yanıp sönecektir.

Ampulün seri bir şekilde yanıp söndüğünü onaylayın.



Ortamda bulunan "Wi-fi şifresini" girin.



Bağlantı kuruluyor.



Başarılı bir şekilde bağlantı kurulduktan sonra akıllı ampulünüzü yeniden adlandırabilirsiniz.



Akıllı cihazlarınızı Amazon Echo ile sesli komut kullanarak nasıl yönetebilirsiniz?
1. Adım: "Amazon Alexa" uygulamasını açın ve yetenekler sekmesine tıklayın.



Adım 2

Smart Life ya da Tuya Smart olarak aratın.



Smart Life ya da Tuya Smart'ı seçin.



"Etkinleştir"'e tıklayın.





Smart Life ya da Tuya Smart hesabınıza Amazon Alexa üzerinden giriş sağlayınız.

Daha sonra hesabınızla aşağıdaki yönergeleri uygulayarak ilişkilendirin.



"Yetkilendir"'e tıklayın.



Başarılı bir şekilde bağlantı kurdunuz.

Google Home ile akıllı ampulü kontrol etmek için;

Google Home anasayfasına gidin.



"Ev Kontrol" seçin.



"+" ya tıklayın.



"Smart Life" ya da "Tuya Smart" seçeneğini seçin.



Smart Life ya da Tuya Smart hesabınıza giriş yapın.



"Yetkilendir"'i seçin.



Atanmış odalara erişmek için "✓" tıklayın.



Cihazınız ev kontrol sayfasında görüntülenecektir.



Sesli komutlar(cihazın isminin yatak odası lambası olduğunu varsayıyoruz.)
1. Alexa, yatak odası lambasını aç.
2. Alexa, yatak odası lambasını kapat.
3. Alexa, yatak odası lambasının ışık seviyesini %100'e ayarla.
4. Alexa, yatak odası lambasının rengini kırmızı/yeşil/mavi/sarı olarak ayarla.(Sadece RGB özelliği bulunan ampullerde desteklenir.)

Temel parametreler

Model: SL-01
Ürün Özellikleri: RGB, WiFi-Bluetooth
Boyutlar: 60mm/118mm
Renk Seçenekleri: RGB (16 Milyon Renk)
Kullanım Süresi: 20000h
Şarj Seçeneği: Mevcut Değil
Kullanım Alanı: İç Mekan
Su Geçirmezlik: Yok
IP Sertifikası: IP20
Işık Gücü: 806lm/w-one pcs
Giriş Voltajı: 220-240V
Net Ağırlık: 40g
Ürün Standart Uygunluğu: EMC-LVD, New ERP 2, Reach-RoHs

WiFi bağlantısı hakkında sıkça sorulan sorular:

1. Mobil cihazınız ile akıllı cihazınızı WiFi üzerinden nasıl eşleştirirsiniz?

Bu cihaz sadece 2.4G bağlantı türünü desteklemektedir. Bu yüzden WiFi modeminizin 2.4G bağlantı sağladığından emin olun.
Eğer modeminiz aynı anda 2.4G&5G bağlantı sağlıyorsa lütfen öncelikle modem ayarlarından 5G seçeneğini kapatın.

(1). Lütfen mobil cihazınızı ve bağlanmak istediğiniz akıllı ürünü mümkün olduğunca WiFi modeminize yakın tutun.
(2). Ek olarak, Eğer modem-inizin kanalı diğerleri ile aynı ayarda ise, bu durumda sinyal güçlü olmadığı halde yanlış sinyal aldığından dolayı güçlü gözükebilir. Bu durumu önlemek için kablosuz kanal aralığını 1-11 arasında bir değer olarak değiştirebilirsiniz.
(3). Bir diğer faktör ise, modeminize bağlanabilir cihaz sayısının maksimuma ulaşmasıdır.

2. Akıllı ampulünüzü AP moduna nasıl geçirebilirsiniz?

AP modu genelde uyumlu mod olarak adlandırılır. Bu mod WiFi bağlantısı kurmak için en itibarlı yoldur.
Cihazı seri bir şekilde yanıp söner moda getirmek için açma/kapama tuşuna üçer defa basın. Ardından cihazı yavaş yanıp söner moda sokmak için aynı işlemi tekrarlayın. Bu şekilde cihaz AP bağlantısı kurulabilecek şekile gelir.

3. Bağlantı hala kurulamıyorsa ne yapmalıyım?

Sıkça sorulan sorular kısmındaki her adımı takip ettikten sonra bağlantı hala kurulamadıysa lütfen başka bir mobil cihazı kişisel erişim noktasını açın ve o cihazı WiFi olarak kullanın. Bu şekilde bağlantı kurulabiliyorsa akıllı cihazda problem yoktur. Muhtemelen sorun modeminizdedir.
Kişisel erişim noktasını kullanarak dahi cihazlar arası bağlantı kurulamıyorsa sorun ündündedir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz.)
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;
A- Sözleşmeden dönme,
B- Satış bedelinden indirim isteme,
C- Ücretsiz onarılmasını isteme,
D- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme
Haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
A- Garanti süresi içerisinde tekrar arızalanması,
B- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
C- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında,
Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Manufacturer / Importer
ORİJİNAL
Teknoloji Dış Ticaret. Ltd. Şti.

Murat Çeşme Mh. E-5 Londra Asfalt
No:122/A Tekno Center 4. Kat
Büyükçekmece/İSTANBUL
0850 305 0 249
info@bix.com.tr
www.bix.com.tr

GARANTİ / WARRANTY

ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI FİRMANIN;
Ünvanı: Orijinal Teknoloji Dış Tic. LTD. STİ.
Adresi: Murat Çeşme Mh. E-5 Londra Asfaltı No:122/A Tekno Center 4. Kat Büyükçekmece / İstanbul
Telefon: 0850 305 0 249
E-Posta: info@bix.com.tr
Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:

ORİJİNAL TEKNOLOJİ DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

SATICI FİRMANIN
Ünvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
E-Posta:
Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

ÜRÜNÜN
Cinsi: Tüm Akıllı Ampuller
Markası: Bix
Modeli: Tüm Modeller
Garanti Süresi: 2 Yıl
Azami Tamir Süresi: 20 iş günü.
Bandrol ve Seri No: