



Taşınabilir Şarj Cihazı Kullanım Kılavuzu Power Bank User Manual

Model No: PB140W

Cihazı kullanmadan önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz

Made in China



Ürüne Genel Bakış



Kullanıcı kendi kablosu ile uyumlu Apple ürünlerini şarj edebilir.

Dijital Ekran

- 1.Güç Tuşu
- 2.Type-C girişi/çıkışı
- 3.Type-C çıkışı

- 4.USB-A çıkışı
- 5.Dijital Ekran

- 1.Şarj seviyesini kontrol etmek için butona bir kez basın, Dijital ekranda kalan şarj seviyesi sayı ile gösterilir.
- 2.Taşınabilir şarj cihazı şarj oluyorken Dijital ekranda taşınabilir şarj cihazının mevcut şarj seviyesi yanıp söner şekilde gösterilir.
- 3.Taşınabilir şarj cihazı ile başka bir cihaz şarj ediliyorken Dijital ekran taşınabilir şarj cihazının mevcut şarj seviyesini gösterir.

Teknik Özellikler

Model No: PB140W

Batarya Türü: Li-Ion batarya

Materyal: ABS Plastik+ Kauçuk kaplamalı PC

Kapasite: 30000mAh (11Wh)

Type-C1 Girişi: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 100W

Type-C1 Çıkışı: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A, 140W

Type-C2 Çıkışı: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A 30W

USB-A Çıkışı: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A SCP: 10V/2.25A, 22.5MAX

Toplam Çıkış: C1+C2=100W+30W /

C1+A1=100W+22.5W

C2+A1=15W / C1+C2+A1=100W+15W, 115W MAX

Boyut: 104 x 80 x 50.5 mm

Ağırlık: Yaklaşık 475g

Çalışma Sıcaklığı: 10°C - 40°C

Renk: Siyah

Taşınabilir Şarj Cihazını Şarj Etme

Güç bankanızı yeniden şarj etmek için, Type-C kablosunu kullanarak bilgisayara, araç şarj cihazına veya duvar şarj cihazına bağlayın ve güç bankası otomatik olarak şarj olacaktır. Şarj işlemi sırasında, sayı göstergesi yanıp sönecek ve kalan gücü gösterecektir.

İTHALATÇI / İTHALATÇI FİRMASI

ORJİNAL

Model Çesme Mah. E-5 Londra Asfaltı No:122/A Tekno Center 4. Kat, Büyükçekmece/İstanbul
Tel: +90 904 381 8 207 / +90 212 521 81 82
bix.com.tr / info@bix.com.tr

Cihazlarınızı Şarj Etme

Cihazınızı şarj etmek için, cihazınızın şarj kablosunu (dahil değil) kullanarak USB çıkışlarına veya Type-C çıkışına bağlayın, güç bankası otomatik olarak cihazınızı şarj etmeye başlayacaktır. Dijital ekran birkaç saniye boyunca güç bankasının kalan şarjını gösterecek ve ardından kapanacaktır.

Güvenlik Önlemleri

- Yanlış kullanım ürün hasarına, pil ömrünün azalmasına ve şarj kapasitesinin kaybına neden olabileceği için ürünü garanti kapsamından çıkartır.
- Kullanmadan önce cihaz voltajının uyumluluğunu kontrol edin.
- Cihazı yalnızca bilgisayarınızdan veya sertifikalı bir güç adaptöründen şarj edin.
- Bu güç istasyonunu yüksek veya düşük sıcaklıktaki ortamlarda, havalandırması olmayan küçük kapalı alanlarda saklamayın veya ateşe atmayın.
- Cihazı düşürmeyin, çarpmayın, atmayın veya sallamayın, bu dahili bileşenlere zarar verebilir.
- Demonte etmeyin, onarmaya veya parça değiştirmeye çalışmayın.
- Cihazın su veya nem ile temas etmesine izin vermeyin.
- Batarya aşırı ısınrsa, koku yayarsa, çökerse veya herhangi bir anormal şekli bozukluğu yaşarsa, cihazı kullanmayı hemen bırakmalısınız.
- Bataryayı yalnızca yetkili geri dönüşüm merkezinde atın.
- Bu cihazın dışında sert kimyasallar veya temizlik maddeleri kullanmayın.
- Ürünü çocukların kolayca erişebileceği bir yere koymayın.

GARANTİ / WARRANTY

ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI FİRMANIN;

Ünvanı: Orjinal Teknoloji Dış Tic. LTD. ŞTİ.

Adresi: Murat Çesme Mah. E-5 Londra Asfaltı

No:122/A Tekno Center 4. Kat Büyükçekmece / İstanbul

Telefon: 0850 303 0 249

E-Posta: info@bix.com.tr

Yetkilinin İmzası: Fırmanın Kaşesi:

ORJİNAL TEKNOLOJİ
Dış. Tic. Ltd. Şti.
Murat Çesme Mah. E-5 Londra Asfaltı Cat.
No: 122/A Büyükçekmece / İstanbul
Tic Sic No: 271100
Vergi No: 34700000001

SATICI FİRMANIN

Ünvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

E-Posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Fırmanın Kaşesi:

ÜRÜNÜ

Cinsi: Taşınabilir Şarj Cihazı

Markası: Bix

Modeli: Tüm Modeller

Garanti Süresi: 2 Yıl

Azami Tamir Süresi: 20 iş günü.

Bandrol ve Seri No:

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11.maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarımını isteme,
ç- Satışın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onanım hakkını geçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onanım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onanım hakkını kullanması halinde malın; -Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,-Tamininin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesidurumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

EU Declaration of conformity

Manufacturer's Name: FAB-CHAIN SERVICE CO.,LTD

Manufacturer's Address: 5th Floor, Building A, ChuangJian Industrial Park, Shiyuan Yingrenshi, BaoAn District,Shenzhen, China

Importer: ORJİNAL TEKNOLOJİ DİŞ TİCARET LTD. ŞTİ

Address: Murat Çesme Mah. E-5 Londra Asfaltı No 122/A Tekno Center 4. Kat, Büyükçekmece/İstanbul Turkey

Certify and declare under our sole responsibility that the following apparatus:

Product Description: Power Bank 30000mAh

Product Name: PB140W

Brand Name: BIX

Conforms with the essential requirements of

Directive: EC Council Directive: 2014/30/EU

Based on the following specification applied:

Standards:

EN 55032: 2015+A1: 2020

EN 55035: 2017+A11: 2020

EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021

EN 61000-3-3: 2013+A2: 2021

and therefore compliance with the essential requirements and provision of the EMC Directive.

This declaration is the responsibility of the manufacturer:

Signature:

Full name: Jenny Deng

Position: Account manager

Company: FAB-CHAIN SERVICE

CO.,LTD

Place: Shenzhen, China

Date: 19th- February, 2023